



EN61010-1  
EN61010-2-030  
EN61326-1

手持万用表

台式万用表

数字钳形表

电力工具

红外测温仪

环境测试仪

电力测试仪

阻件测试工具

网络/线缆测试工具

柔性电流传感器

配件



UT261B



UT261A



UT261A产品操作视频



UT261B产品操作视频

UT261系列相序及马达转向仪，是一款便携式手持式仪表。设计用于判断三相系统的相序和侦测马达的旋转磁场方向。非接触式旋转磁场测试，无需连接测试线，只需将仪表放在马达上方，与马达转动轴平行即可确定马达运行过程中的转向。

- 相序指示
- 马达转向指示
- 缺相指示
- 具有磁场侦测功能



### 技术指标

DATA HOLD



基本功能	量程	基本精度	
		UT261A	UT261B
型号			
交流电压(V)	40V~690V 90V~600V	√	√
测试频率(Hz)	15Hz~400Hz	√	√
工作电流(A)		<1mA	<3mA
<b>特殊功能</b>			
相序指示		LCD	LED
缺相指示		LCD	LED
马达转向指示			LED

### 行业应用

广泛适用于电力、通信、工矿企业的三相电力设备的相序检测以及马达的转向。

### 标准包装配件(UT261B)

### 基本参数



电源	UT261A-电网中供电 UT261B-9V电池(6F22)
机身颜色	红色+灰色
机身重量	180 g
机身尺寸	124mm×61mm×27mm
标准配件	电池、携带盒、背带
标准包装	彩盒、说明书、保修卡
标准包装数量	5台
标准包装尺寸	312mm×276mm×182mm
标准包装箱毛重	2.3 kg